



# ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ ИНСТАЛЛЯЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ XZ



- Входы: балансные разъемы XLR и PHOENIX
- Выходы: 2 типа зажимов - ручные и под отвертку
- 3 уровня входной чувствительности
- Неотключаемый кабель питания
- Защитные планки для предотвращения повреждения входных разъемов,
- Функция GROUND LIFT для устранения фона при возникновении земляных петель
- У моделей XZ-1200/1600/1800:
  - Лимитер
  - Фильтры HIGH-CUT и LOW-CUT, обрезаящие частоты выше 120 Гц и ниже 40 Гц соответственно

- Основное применение - стационарные инсталляции: кинотеатры, концертные залы, дома культуры, ночные клубы.
- Мощность от 250 до 1200 Вт (при 8 Ом).
- Работа на нагрузку до 2 Ом.
- Защита от короткого замыкания, от постоянной составляющей, от перегрева.
- Система мягкого старта для предотвращения выхода из строя акустических систем.
- Режимы СТЕРЕО/ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ/МОСТ

**XZ-400**  
**XZ-500**  
**XZ-800**  
**XZ-900**

**XZ-1200**  
**XZ-1600**  
**XZ-1800**

|              | XZ-400  | XZ-500  | XZ-800  | XZ-900  | XZ-1200 | XZ-1600 | XZ-1800 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 8 Ом, стерео | 250 Вт  | 350 Вт  | 500 Вт  | 650 Вт  | 800 Вт  | 1000 Вт | 1200 Вт |
| 4 Ом, стерео | 400 Вт  | 550 Вт  | 800 Вт  | 950 Вт  | 1300 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт |
| 2 Ом, стерео | 600 Вт  | 800 Вт  | 900 Вт  | 1200 Вт | 1800 Вт | 2000 Вт | 2600 Вт |
| 8 Ом, мост   | 900 Вт  | 1200 Вт | 1800 Вт | 2000 Вт | 2800 Вт | 3200 Вт | 3600 Вт |
| 4 Ом, мост   | 1200 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 2400 Вт | 3200 Вт | 3500 Вт | 3800 Вт |

